

# Hub multi-porta USB-C con 2 porte USB-A e 2 porte USB-C con PD 100W Pass-Thru

ACH228EU



## Descrizione

Trasforma una porta USB-C in due porte USB-A e due porte USB-C con l'hub multi-porta USB-C con 2x porte USB-A e 2x porte USB-C con 100W PD Pass-Thru. Collega le tue periferiche USB-A e USB-C - come mouse, tastiere, unità flash e dischi rigidi - inserendo fino a quattro dispositivi nelle porte USB e collegando il cavo USB collegato alla porta USB-C del tuo computer. Puoi anche caricare e alimentare il tuo laptop collegando l'alimentatore USB-C del tuo laptop alla porta USB-C sull'hub. Ideale per laptop con una sola porta USB-C. Supporta fino a 100 W (20 V / 5 A) di ricarica max. Questo hub fornisce anche velocità di trasferimento fino a 5 Gbps per porta. Compatto e leggero, è facile portarlo con te ovunque tu vada.

## Caratteristiche

- Aggiungere 2 porte USB-A 3.2 Gen 1 (1 ricarica rapida) \* e 2 porte USB-C al dispositivo host
- Supporta una velocità di trasferimento dati fino a 5 Gbps per porta USB-A o USB-C
- Collegare un dispositivo USB-C o un alimentatore alla porta USB-C
- La porta USB-C (3.2 Gen 1 SuperSpeed 5Gbps) supporta il pass-through di alimentazione \*\*
- Il connettore USB-C (3.2 Gen 1 SuperSpeed) supporta l'erogazione di energia fino a 100 W a monte \*\*\* e l'erogazione rapida di scambio di potenza 3.0 \*\*\*\*
- Compatibile con Thunderbolt™ 3 \*\*
- Compatibile con Windows®, MacOS® Chrome OS™
- 2 anni di garanzia
- 8,5 x 1 x 4,5 cm

## Specifiche

Colore	Argento
Funziona con	Windows, Mac e Chrome
Garanzia	2 Years
Materiale	Plastica
Compatibilità porta host	USB-C, Thunderbolt 3 Compatible
USB	2x USB-A Ports, 2x USB-C Ports
Max Power Delivery Pass Thru	100W
Max USB Velocità di trasmissione dati	5 Gbps
Peso	0.06 kg
Paese di origine	Cina
EAN Barcode	5051794030358

Le caratteristiche e le specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.  
Tutti i marchi e marchi registrati sono di proprietà dei rispettivi proprietari. © 2020 Targus.