



## Une imprimante rapide et efficace avec une sécurité renforcée et un toner innovant pour plus de pages.[2]

Des performances d'impression et une sécurité renforcée adaptées à votre façon de travailler. Cette imprimante efficace accomplit les tâches plus rapidement et offre une sécurité complète pour une protection optimale contre les menaces.

[1] Les toners HP authentiques avec JetIntelligence permettent d'imprimer plus de pages de haute qualité.[2]



### Une impression rapide. Une protection robuste.

Récupérez vos documents sans attendre. Cette imprimante sort du mode veille et imprime rapidement[1].

### Pour en savoir plus. Les pages, les performances et la protection.


Imprimez plus de pages avec les toners noirs grande capacité conçus par HP avec JetIntelligence. [2]

### Economisez de l'énergie et gérez facilement vos tâches

Economisez l'énergie grâce à la technologie HP Auto-On/Auto-Off.[3]

### Fonctions

- Activation et impression rapides[7]
- Impression recto verso rapide[8]
- Cartouche grande capacité en option[9]
- Une taille compacte
- Stockage des tâches en option[10]
- Consommation d'énergie réduite



## Spécifications

<b>Technologies de résolution d'impression</b>	HP FastRes 1 200, HP ProRes 1 200, 600 ppp
<b>Qualité d'impression noire (optimale)</b>	HP FastRes 1200
<b>Vitesse d'impression en noir (ISO, A4)</b>	Jusqu'à 38 ppm
<b>Vitesse d'impression</b>	Jusqu'à 38 ppm (noir)
<b>Fonctions</b>	Impression
<b>Impression recto verso</b>	Automatique (standard)
<b>Cycle d'utilisation (mensuel, A4)</b>	Jusqu'à 80 000 pages
<b>Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante</b>	Impression recto-verso automatique; Impression N-up; Assemblage; HP ePrint; Apple AirPrint™; Google Cloud; Impression avec certification Mopria; Technologie de fusion instantanée; Technologie HP Auto-On/Auto-Off; Technologie de cartouche JetIntelligence; Stockage des travaux avec impression par PIN
<b>Technologie d'économie d'énergie</b>	Technologie HP Auto-On/Auto-Off
<b>Cartouches de remplacement</b>	HP 26A toner LaserJet noir (3 100 pages) CF226A; HP 26X toner LaserJet noir (9 000 pages) CF226X <sup>[8]</sup>
<b>Caractéristique des consommables</b>	Cartouche HP JetIntelligence
<b>Connectivité, standard</b>	1 port USB 2.0 haut débit; 1 port hôte USB; 1 port réseau Gigabit Ethernet 10/100/1000T
<b>Fonctionnalités réseau</b>	Oui, via ethernet 10/100/1000 Base-TX intégré, Gigabit; Ethernet avec croisement automatique; Authentification via 802.1X
<b>Fonctionnalités sans fil</b>	Non
<b>Fonctionnalité d'impression mobile</b>	HP ePrint; Apple AirPrint™; Certifié Mopria™; Google Cloud Print 2.0; Applications mobiles
<b>Protocoles réseau, pris en charge</b>	TCP/IP, IPv4, IPv6; Impression : Mode direct 9100 port TCP-IP, LPD (prise en charge de file d'attente brute uniquement), Web Services Printing, HP ePrint, Apple AirPrint™, Google Cloud Print 2.0, Mopria, FTP Print, IPP Print; Détection : SLP, Bonjour, Web Services Discovery; Configuration IP : IPv4 (BootP, DHCP, AutoIP, Manuel), IPv6 (liaison locale sans état et via routeur, avec état via DHCPv6), Sécurité SSL et gestion des certificats; Gestion : SNMPv1, SNMPv2, SNMPv3, HTTP/HTTPS, Syslog, téléchargement FTP FW
<b>Logiciels fournis</b>	Pour Windows 7 : programme d'installation/de désinstallation de logiciel HP, pilote d'impression HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), mise à jour HP, HP Device Toolbox, état et alertes d'imprimante HP, étude d'amélioration des produits HP, Reconfigurer votre périphérique HP, garantie et guide juridique, manuel de l'utilisateur; Pour Windows 8+ : programme d'installation/de désinstallation de logiciel HP, pilote d'impression HP PCL 6, HP Device Experience (DXP), garantie et guide juridique, manuel de l'utilisateur, Reconfigurer votre périphérique HP; Pour Windows XP, Windows Vista et les serveurs associés : programme d'installation/de désinstallation de logiciel HP, pilote d'impression HP PCL 6, garantie et guide juridique, manuel de l'utilisateur; Pour les systèmes d'exploitation Mac OS : écran d'accueil (dirige les utilisateurs vers <a href="http://www.hp.com">http://www.hp.com</a> ou l'App Source du système d'exploitation pour le logiciel LaserJet)
<b>Systèmes d'exploitation supportés</b>	Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec pilote inclus : Windows 10 – toutes les éditions 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 8/8.1 – toutes les éditions 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 7 – toutes les éditions 32 bits et 64 bits, Windows Vista – toutes les éditions 32 bits (Edition Familiale Basique, Premium, Professionnel, etc.); Systèmes d'exploitation Windows compatibles avec le pilote d'impression universel (depuis HP.com) : Windows 10 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 8/8.1 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (à l'exclusion du système d'exploitation RT pour tablettes), Windows 7 – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits, Windows Vista – toutes les éditions de 32 bits et 64 bits (Edition Familiale Basique, Premium, Professionnel, etc.); Systèmes d'exploitation Mac OS (pilotes d'impression HP disponibles sur HP.com et dans l'Apple Store) : OS X 10.8 Mountain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10 Yosemite; Systèmes d'exploitation mobiles (pilotes inclus dans le système d'exploitation) : iOS, Android, Windows 8/8.1/10 RT; Systèmes d'exploitation Linux (HPLIP inclus dans le système d'exploitation, installation automatique) : BOSS (3.0, 5.0), DEBIAN (6.0, 6.0.1, 6.0.2, 6.0.3, 6.0.4, 6.0.5, 6.0.6, 6.0.7, 6.0.8, 6.0.9, 6.0.10, 7.0, 7.1, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6), FEDORA (17, 18, 19, 20), LINUX MINT (13, 14, 15, 16, 17), SUSE LINUX (12.2, 12.3, 13.1), UBUNTU (10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04, 14.10); Systèmes d'exploitation Linux (HPLIP inclus dans le système d'exploitation, installation manuelle) : MANDRIVA LINUX (2010.0, 2011.0), MEPIS (6.0, 6.5, 7.0, 8.0), PCLINUXOS (2006.0, 2006, 2007.0, 2007, 2008.0, 2008, 2009.0, 2009), RED HAT (8.0, 9.0), RED HAT ENTERPRISE LINUX (5.0, 6.0, 7.0), SLACKWARE LINUX (9.0, 9.1, 10.0, 10.1, 10.2, 11, 12, 12.1), GOS (8.04.1), IGOS (1.0), LIMPUS LINUX (9.4, 9.5), LINUX FROM SCRATCH (6); Autres systèmes d'exploitation : UNIX <sup>[9]</sup>
<b>Environnementale</b>	Sans mercure
<b>Certification ENERGY STAR®</b>	Oui
<b>Performance énergétique</b>	Certifié ENERGY STAR®; EPEAT® Silver
<b>Conforme Blue Angel</b>	Oui, Blue Angel DE-UZ 205
<b>Zone d'affichage (mesure métrique)</b>	4,55 x 1,35 cm
<b>Ecran</b>	Ecran graphique LCD rétroéclairé 2 lignes
<b>Dimensions minimales (L x P x H)</b>	381 x 357 x 216 mm
<b>Grammage</b>	8,58 kg
<b>Consommation électrique</b>	591 watts (impression), 6,1 watts (prêt), 2,8 watts (veille), 0,6 watt (Auto-On/Auto-Off, via une connectivité USB), 0,1 watt (arrêt) <sup>[7]</sup>
<b>Type d'alimentation électrique</b>	Module d'alimentation intégré
<b>Contenu de l'emballage</b>	HP LaserJet Pro M402dne; HP 26A toner LaserJet noir préinstallé (3 100 pages); Guide de mise en route; Poster d'installation; Brochure d'assistance; Guide de garantie; Documentation et logiciels de l'imprimante sur CD-ROM; Cordon d'alimentation
<b>Services (Care Pack)</b>	U8TM2E : assistance matérielle HP le jour ouvré suivant pour imprimante LaserJet M402 - 3 ans; U8TM5E : assistance HP avec échange le jour ouvré suivant pour imprimante LaserJet M402 - 3 ans; U8TM6E : assistance matérielle HP avec retour pour imprimante LaserJet M402 - 3 ans; U8TM7PE : assistance matérielle HP le jour ouvré suivant pour imprimante LaserJet M402 - 1 an de post-garantie; U8TM8PE : assistance HP avec échange le jour ouvré suivant pour imprimante LaserJet M402 - 1 an de post-garantie; U8TM9PE : assistance HP avec retour pour imprimante LaserJet M402 - 1 an de post-garantie

---

**Garantie**

Garantie de 1 an. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page <http://www.hp.com/support> pour connaître les options service et assistance HP primées dans votre région.

---

## Accessoires et services (non inclus)

No Recommended Accessories and Services

## Notes sur la description marketing

- [1] Basé sur des tests internes HP d'impression de première page au départ du mode veille et de vitesse d'impression recto verso réalisés en août 2015 (en fonction des paramètres du périphérique). Les résultats réels peuvent varier.
- [2] Résultats basés sur les rendements des toners HP LaserJet 80X par rapport aux toners HP 26X conçus par HP. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- [3] Les fonctions HP Auto-On/Auto-Off dépendent de l'imprimante et des paramètres; Peut nécessiter une mise à niveau du micrologiciel.
- [7] Mesurée suivant la norme ISO/IEC 17629. Pour plus d'informations, consultez le site <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- [8] Mesurée conformément à la norme ISO/IEC 24734, premier jeu de documents tests exclus. Pour plus d'informations, rendez-vous sur <http://www.hp.com/go/printerclaims>. La vitesse exacte dépend de la configuration du système, de l'application logicielle, du pilote et de la complexité du document.
- [9] Rendement déclaré selon la norme ISO/IEC 19798 et en impression continue. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- [10] Nécessite l'achat d'un lecteur flash USB à part avec une capacité minimale de 16 Go.

## Notes sur les spécifications techniques

- [7] L'alimentation électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Tenez bien compte des tensions de fonctionnement. Vous risquez d'endommager l'imprimante et d'annuler la garantie du produit.
- [8] Valeur de rendement déclarée conformément à la norme ISO/IEC 19752. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.
- [9] Tous les "systèmes d'exploitation compatibles" ne sont pas pris en charge par le logiciel inclus. Solution logicielle complète disponible uniquement pour Windows 7 et versions ultérieures. Les systèmes d'exploitation Windows hérités (XP, Vista et serveurs équivalents) obtiennent uniquement les pilotes d'impression. Le système d'exploitation Windows RT pour tablettes (32 bits et 64 bits) utilise un pilote d'impression HP simplifié intégré dans le système d'exploitation RT. Les scripts de modèles UNIX sont disponibles sur HP.com (les scripts de modèles sont des pilotes d'imprimante pour les systèmes d'exploitation UNIX). Les systèmes Linux utilisent le logiciel HPLIP du système d'exploitation. Le logiciel HP pour Mac n'est plus inclus sur le CD, mais il peut être téléchargé depuis le site <http://www.hp.com>. Les pilotes Mac et Mac Utility sont installés pour les systèmes d'exploitation Mac.

## Pour en savoir plus, consultez

<http://www.hp.com/fr>

---

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune déclaration du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce document.

