



Gardez une longueur d'avance avec une imprimante sans fil HP LaserJet Pro – imprimez plus de pages avec de meilleures performances et une meilleure protection.[1]

Imprimez plus de pages, de meilleures performances et une meilleure protection [1] avec une LaserJet Pro HP sans fil fonctionnant avec des cartouches de toner JetIntelligence. Accélérez le rythme au sein de votre entreprise : imprimez des documents recto-verso en un instant et optimisez l'efficacité grâce à une gestion simple.



Impression rapide à faible consommation d'énergie

Imprimez au rythme de votre entreprise – cette imprimante est équipée d'une capacité d'impression recto-verso rapide.

L'impression mobile simplifiée

Imprimez depuis votre iPhone® et votre iPad® avec AirPrint® 1.5, qui adapte automatiquement les travaux au format approprié de papier.[4]

Gérez en toute confiance les tâches d'impression dans toute votre entreprise

Centralisez la gestion de votre environnement d'impression avec HP Web Jetadmin, et contribuez à l'efficacité de votre entreprise.[8]

Fonctions

- Impression recto-verso rapide et temps d'impression de première page en mode Prêt
- Technologie HP Auto-On/Auto-Off
- AirPrint® avec capteur de présence de support
- Impression Wi-Fi Direct®
- HP ePrint
- Google Cloud Print™ 2.0



Spécifications

Technologies de résolution d'impression	HP FastRes 1200, HP ProRes 1200
Qualité d'impression noire (optimale)	Jusqu'à 1 200 x 1 200 ppp
Vitesse d'impression en noir (ISO, A4)	Jusqu'à 28 ppm
Vitesse d'impression	Print speed up to 28 ppm (black)
Fonctions	Impression
Impression recto verso	Automatique (standard)
Cycle d'utilisation (mensuel, A4)	Jusqu'à 30 000 pages
Cycle d'utilisation (mensuel, lettre)	Jusqu'à 30 000 pages ^[3]
Fonctions logicielles intelligentes de l'imprimante	AirPrint 1.5 avec capteur de présence de support, technologie Instant-on, technologie HP Auto-On / Auto-Off, Certification Mopria, Impression Wi-Fi Direct, Impression recto verso ^[5]
Technologie d'économie d'énergie	Technologie HP Auto-on/Auto-off
Cartouches de remplacement	HP 30A Cartouche de toner noir originale LaserJet CF230A (1 600 pages); Cartouche de toner noir originale LaserJet CF230X HP 30X (3 500 pages); Tambour original LaserJet CF232A HP 32A (23 000 pages); ^[11]
Caractéristique des consommables	Cartouche HP JetIntelligence
Connectivité, standard	1 USB 2.0 Haut débit; 1 port réseau Ethernet 10/100; Sans fil
Fonctionnalités réseau	10 - 100 Ethernet
Fonctionnalités sans fil	Oui, Wi-Fi 802.11b/g/n intégré
Fonctionnalité d'impression mobile	HP ePrint; Impression directe Wi-Fi; AirPrint® 1.5 avec capteur de support; Google Cloud Print™ 2.0
Protocoles réseau, pris en charge	TCP/IP; IPv4; IPv6; Mode IP Direct; LPD; SLP; Bonjour; WS-Discovery; BOOTP/DHCP/IPv6; WINS; SNMPv1/2/3; HTTP/HTTPS
Logiciels fournis	Pour les systèmes d'exploitation Windows : Programme d'installation de logiciel HP, programme de désinstallation de logiciel HP (sauf Windows 8+), pilote d'imprimante HP PCL6, HP Device Experience (DXP), HP Connected, configuration de périphérique et logiciel, assistant d'impression HP, étude d'amélioration des produits HP, manuels d'utilisation en ligne; Pour les systèmes d'exploitation Mac : Écran d'accueil (dirige les utilisateurs vers http://www.hp.com ou l'App Source du système d'exploitation pour le logiciel LaserJet)
Systèmes d'exploitation supportés	Windows® : 10, 8.1, 8, 7 : 32 bits/64 bits, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer; Windows Vista® : 32 bits uniquement, 2 Go d'espace disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8; Windows® XP SP3 ou version ultérieure : 32 bits uniquement; tout processeur compatible Intel® Pentium® II, Celeron® ou 233 MHz, 850 Mo d'espace disque disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet, port USB, Internet Explorer 8; Apple® OS X Sierra (v10.12), OS X El Capitan (v10.11), OS X Yosemite (v10.10), OS X Mavericks (v10.9), 1 Go d'espace disque disponible sur le disque dur, lecteur de CD-ROM/DVD ou connexion Internet requise, port USB; Linux (pour en savoir plus, consultez le site http://hplipopensource.com/hplip-web/index.html); Unix (pour en savoir plus, consultez le site http://www.hp.com/go/unixmodelscripts) ^[13] <i>(Ne prend pas en charge Windows® XP (64 bits) et Windows Vista® (64 bits); Les systèmes d'exploitation compatibles ne sont pas tous pris en charge avec les logiciels inclus; La solution logicielle complète est disponible uniquement pour Windows 7 et les versions plus récentes; Les systèmes d'exploitation Windows hérités (XP, Vista et serveurs équivalents) obtiennent uniquement des pilotes d'impression; Pour Windows Server 2003 32 bits et 2008 32 bits et 64 bits, 2008 R2 64 bits, 2012 64 bits, 2012 R2 64 bits, seul un pilote d'impression est installé; Le système d'exploitation Windows RT pour tablettes (32 bits et 64 bits) utilise un pilote d'impression HP simplifié intégré dans le système d'exploitation RT; Les systèmes Linux utilisent le logiciel HPLIP inclus dans le système d'exploitation)</i>
Environnementale	Sans mercure
Certification ENERGY STAR®	Oui
Performance énergétique	Certifié ENERGY STAR®; EPEAT® Silver
Conforme Blue Angel	Oui; Blue Angel RAL-UZ 205
Ecran	Voyant
Dimensions minimales (L x P x H)	370,5 x 407,4 x 223,9 mm (Sans bacs et capots non déployés)
Grammage	6,9 kg
Consommation électrique	480 watts (impression), 1,9 watt (prêt), 0,5 watt (veille), 0,8 watt (USB à arrêt / reprise automatique, activé à l'expédition) 0,05 watt (Automatique désactivé / Manuel activé), 0,05 watt (Manuel désactivé) ^[7]
Type d'alimentation électrique	Module d'alimentation intégré
Contenu de l'emballage	Imprimante HP LaserJet Pro M203dw; Cartouche de démarrage à toner LaserJet noir HP (environ 1 000 pages); Tambour HP LaserJet (23 000 pages); HIG; Poster d'installation; Brochure d'assistance; Guide de garantie; Dépliant; Documentation et logiciels de l'imprimante sur CD-ROM; Documentation et pilotes logiciels sur CD-ROM; CD contenant le logiciel et la documentation électronique; Cordon d'alimentation; Câble USB ^[9]
Services (Care Pack)	UG116E HP 2 year Care Pack with Next Day Exchange for LaserJet Printers;UG230E HP 2 year Care Pack with Standard Exchange for LaserJet Printers;UG289E HP 3 year Care Pack with Return to Depot Support for LaserJet Printers
Garantie	Garantie d'un an avec échange de l'unité. Les options de garantie et d'assistance varient selon le produit, le pays et les obligations juridiques locales. Consultez la page http://www.hp.com/support pour connaître les options service et assistance HP primées dans votre région.

Accessoires et services (non inclus)

No Recommended Accessories and Services

Notes sur la description marketing

[1] Comparaison basée sur les rendements de cartouche aux termes de la norme ISO/IEC 19752 pour les cartouches de toner noir originales HP 30A LaserJet et les cartouches de toner noir originales HP 30X grande capacité comparées aux Cartouches de toner noir originales LaserJet HP 83X, haute capacité. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

[4] Le périphérique portable doit avoir iOS v7.0 ou une version ultérieure. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/mobileprinting>.

[8] Certaines fonctionnalités de HP Web Jetadmin ne sont pas prises en charge sur l'imprimante LaserJet Pro M203. HP Web Jetadmin peut être téléchargé gratuitement sur la page <http://www.hp.com/go/webjetadmin>.

Notes sur les spécifications techniques

[3] Le taux d'utilisation mensuel correspond au nombre maximum de pages d'images imprimées par mois. Cette valeur permet de comparer la solidité des produits par rapport aux autres périphériques HP LaserJet ou HP Colour LaserJet tout en assurant un déploiement approprié des imprimantes et des imprimantes multifonction, afin de répondre aux attentes des utilisateurs individuels ou des groupes connectés.

[5] Impression WiFi directe disponible seulement sur la suite M203dw.

[7] L'alimentation électrique requise dépend du pays/de la région de vente de l'imprimante. Tenez bien compte des tensions de fonctionnement. Une mauvaise tension endommagerait l'imprimante et annulerait la garantie du produit. Les valeurs de consommation d'énergie sont généralement basées sur la mesure d'un périphérique de 115 V.

[9] L'imprimante HP ePrint nécessite la création d'un compte ePrint. Une application ou un logiciel peut être nécessaire. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations 2,4 GHz. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/mobileprinting. [6] Le périphérique portable AirPrint d'Apple doit disposer d'AirPrint 1.5. Les opérations sans fil sont compatibles avec des opérations 2,4 GHz uniquement. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/mobileprinting. Google Cloud Print™ 2.0 requiert une inscription à Google Cloud Print™ et un compte Google. Les opérations sans fil ne sont compatibles qu'avec des opérations 2,4 GHz. Pour en savoir plus, consultez le site hp.com/go/mobileprinting.

[11] Valeur de rendement déclarée conformément à la norme ISO/IEC 19752 et à l'impression continue. Les rendements réels varient considérablement en fonction des images imprimées et d'autres facteurs. Pour en savoir plus, consultez le site <http://www.hp.com/go/learnaboutsupplies>.

Pour en savoir plus, consultez

<http://www.hp.com/fr>

Le produit peut différer des illustrations. © Copyright 2018 HP Development Company, L.P. Les informations contenues dans ce document peuvent être modifiées sans préavis. Les seules garanties relatives aux produits et services HP sont énoncées dans les déclarations de garantie expresses fournies avec ces produits et services. Aucune déclaration du présent document ne saurait être interprétée comme une garantie supplémentaire. HP décline toute responsabilité quant aux éventuelles erreurs ou omissions de nature technique ou rédactionnelle contenues dans ce document.

